



GENERADOR GASOLINERO CON ARRANQUE ELECTRICO



INFORMACION DEL PAQUETE



CAJA DE CARTON

610X450X520



DIMENSION DEL PAQUETE(MM)

49 KG



PESO BRUTO (KG)

MODELO
W-4500E

FICHA TÉCNICA

● USO Y APLICACIONES:

Obras y construcción

Es ideal para alimentar herramientas como sierras, taladros, compresores y bombas en sitios de construcción.

Respaldo de emergencia para el hogar y oficina

Capaz de mantener en funcionamiento refrigeradores, iluminación, equipos informáticos y pequeños electrodomésticos durante apagones domésticos o de oficinas pequeñas.

Uso recreativo y al aire libre

Su portabilidad (ruedas integradas y asa) lo hace perfecto para campamentos, picnics, tailgates o eventos al aire libre; puede alimentar televisiones, luces, ollas eléctricas, etc.

● GARANTÍA

18 meses según nuestras condiciones generales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia nominal	3.1 Kw
Maximo Poder	3.5 Kw
Voltaje/Frecuencia	220V / 60hz
Numero de Enchufe	2 x 16A
Salida CC	12V / 8.3A
Tipo de Inicio	Arranque Eléctrico
Desplazamiento del Motor	225cc
Diámetro x carrera (mm)	70x58
Capacidad del tanque de combustible (L)	16L
Capacidad de aceite	0.6L



DINAMO

100%
COBRE

