

GENERADOR GASOLINERO CON ARRANQUE ELECTRICO



MODELO W-9500E

FICHA TÉCNICA

USO Y APLICACIONES:

Respaldo energético integral

Ideal para mantener operativos grandes electrodomésticos (aire acondicionado, refrigerador, bombas de agua, iluminación y sistemas electrónicos) durante cortes prolongados

Obras y construcción

Suministra energía confiable para herramientas como sierras, compresores, taladros, iluminación de obra y sistemas de bombeo, gracias a su alta capacidad de carga continua.

Actividades al aire libre

Brinda autonomía eléctrica para equipos de sonido, iluminación, cocinas móviles o refrigeración en entornos sin red eléctrica.

GARANTÍA

18 meses según nuestras condiciones generales.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

8.0 Kw Potencia nominal Maximo Poder 8.5 Kw Voltaje/Frecuencia 220V / 60hz 1x16A. 1x32A. Numero de Enchufe Salida CC 12V / 8.3A Tipo de Inicio Arranque Eléctrico Despalzamiento del 460cc Motor Diámetro x carrera 96x69 (mm) Capacidad del tanque 28L de combustible (L) Capacidad de aceite 1.3L















